



**Caractéristiques Ledvance Endura Pro Applique Murale Blanc Up & Down - 10W 1000lm - 840 | IP55 - DéTECTEUR de Mouvement et de Lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 237943                         |
| EAN                          | 4058075228948                  |
| Marque                       | Ledvance                       |
| Nom du fabricant             | E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 WT |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                          |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Puissance (W)                     | 10               |
| Dimmable                          | Non              |
| Lampe Incluse                     | Oui              |
| Nombre de lampes                  | 1                |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1000             |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100                        |
| Facteur de puissance        | >0.90                      |
| Montage                     | Surface                    |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)         |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED Decorative Lighting    |

## Informations de l'appareil

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Connexion du Luminaire        | Screw connector, 3-pole |
| Indice de Protection          | IP55                    |
| Protection Impacts            | IK03                    |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40           |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                   |
| Logement                      | PC (Polycarbonate)      |
| Couleur du boitier            | Blanc                   |
| Product Serie                 | Endura                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 87  |
| Largeur (mm)  | 55  |
| Hauteur (mm)  | 180 |

## Informations du capteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?

|                                                                                                                      |                                                                                                               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Type de capteur                                                                                                      | Capteur de luminosité, Capteur de mouvements                                                                  |  |  |
|  Prix bas garantis                |  Jusqu'à 7 ans de garantie |  |  |
|  Retours faciles jusqu'à 14 jours |  Eclairage LED durable     |  |  |

