



## Caractéristiques Osram tube LED 120cm | 4000K 14W - Pro HO

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 240720                            |
| EAN                          | 4058075545175                     |
| Marque                       | Osram                             |
| Nom du fabricant             | ST8PRO-1.2M 14W/840 40-70VHF 10X1 |
| Quantité recommandée         | 10                                |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                             |
| Étiquette énergétique        | D                                 |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 60000                             |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 36               |
| Puissance (W)                     | 14               |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | G13              |
| Rotatif                           | Non              |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2100             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 150              |
| Référence Article           | Tube LED T8      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|                    |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Starter LED inclus | Non                              |
| Ballast Nécessaire | Oui                              |
| Ballast            | Electronique (HF - sans starter) |
| LED Tube Output    | High Output                      |
| Logement           | Glass                            |
| Product Serie      | Substitute                       |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur      | 120cm |
| Longueur (mm) | 1200  |
| Diamètre (mm) | 27.8  |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

