



## Caractéristiques Ledvance DULUX-F LED 12W - 830 | Remplacement 24W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Réf.                         | 249299                               |
| EAN                          | 4058075822450                        |
| Marque                       | Ledvance                             |
| Nom du fabricant             | DULUX LED F24 EM V 12W 830 2G10 LEDV |
| Quantité recommandée         | 10                                   |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                |
| Étiquette énergétique        | E                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 30000                                |

### Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED              |
| Substitut (Watt)                  | 24               |
| Puissance (W)                     | 12               |
| Dimmable                          | Non              |
| Culot                             | 2G10 (4-pins)    |
| Nombre de broches (pins)          | 4                |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 1350             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 112              |
| Référence Article           | Dulux-F LED      |
| Type de capteur             | Pas de détecteur |

## Information produit

|         |                                                |
|---------|------------------------------------------------|
| Ballast | Conventionnel (EM); Réseau (AC) avec démarreur |
| Rotatif | Non                                            |

## Dimensions

|               |       |
|---------------|-------|
| Longueur (mm) | 169.5 |
| Largeur (mm)  | 89.5  |
| Hauteur (mm)  | 89.5  |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

